



UPUTE I JAMSTVO

Blackview


— Enjoy Smart Life —

Z30

Molimo preuzmite aplikaciju "SeTracker2".
Prije upotrebe provjerite upute.
verzija 4.28

<https://www.blackview.hk>

UVOD



Nakon umetanja kartice, potpuno zatvorite poklopac utora za karticu i pravilno ga učvrstite. Ako kartica nije potpuno umetnuta, postoji rizik od prodora vode.

Punjenje i uključivanje

- Prije prve upotrebe, punite uređaj najmanje dva sata.
- Nakon što je potpuno napunjen, pritisnite i držite tipku za uključivanje 5 sekundi kako biste uključili sat. Sat možete isključiti u postavkama nakon umetanja kartice.
- Za punjenje koristite isključivo priloženi kabel za punjenje. Prije punjenja obrišite priključak za punjenje kako bi bio potpuno suh. Vrijeme punjenja ne smije prelaziti 4 sata.
- Nemojte koristiti adapter za napajanje s izlazom većim od 5V 1A, jer to može oštetiti elektroniku i uzrokovati neuspješno punjenje.

Umetanje SIM kartice

1. Pronađite stranu sata na kojoj se nalazi zvučnik – to su dva duga otvora koja su vodoravno postavljena. Zatim okrenite zaslon sata prema sebi.
2. Držite bočne kutove kućišta sata i naizmjenično koristite lijevi i desni palac kako biste istisnuli sat iz kućišta.
3. S stražnjom stranom sata okrenutom prema sebi, izvadite ladicu za SIM karticu.





Prije umetanja Nano SIM kartice, isključite sat. Zlatna strana SIM kartice treba biti okrenuta prema stražnjoj strani sata, a zareznici kut SIM kartice treba biti poravnat sa zareznim kutom ladice za SIM karticu. Strelica na ladici za SIM karticu treba biti usmjerena prema stražnjoj strani sata. Nakon umetanja ladice, provjerite da nema izbočina na ladici, jer bi u suprotnom moglo doći do oštećenja sata.

Zahtjevi mreže: omogućite prikaz broja pozivatelja (caller ID) i omogućite pristup internetu putem GPRS-a (sat podržava 4G podatke).



Kada vraćate sat u kućište, najprije postavite i učvrstite stranu sata s gumbima držeći je lijevom rukom.



Kao što je prikazano na slici, pritisnite bočne kutove sata kako biste ga vratili u njegov prvotni položaj.



Ponovite prethodni korak i postavite drugi bočni kut.

Preuzimanje aplikacije i prijava

Preuzimanje aplikacije: Skenirajte QR kod s desne strane svojim mobilnim telefonom ili posjetite trgovinu aplikacija (APP Store) kako biste preuzeli i instalirali SeTracker ili SeTracker2.

Prijava u aplikaciju: Na zaslonu za prijavu pronađite opciju registracije, registrirajte račun koristeći svoju e-adresu, a zatim unesite registrirani račun i lozinku kako biste se prijavili u aplikaciju.



Preuzimanje aplikacije

Uparivanje sata

Otvorite aplikaciju i uparite sat na sučelju sata. Umetnite SIM karticu i povežite sat s mrežom na 3 minute. Pojavit će se registracijski kod usluge. Pronađite registracijski kod na sučelju sata i provjerite je li kod točan tijekom uparivanja.

Napomena: Nakon promjene SIM kartice, ponovno uparite registracijski kod sata. Registracijski kod će se promijeniti svaki put kada promijenite karticu. Nakon uspješnog uparivanja, sat može locirati i spremiti broj nakon povezivanja s mrežom. Uključite dozvolu za obavijesti u aplikaciji kako biste primali poruke sa sata.



Video-
Uparivanje sata

Funkcije

- Sat podržava upravljanje dodirrom po cijelom zaslonu: povlačenje prema gore, dolje, lijevo, desno, dugi pritisak i druge radnje. Možete povlačiti zaslon kako biste mijenjali i pregledavali različite funkcije ili kliknuti i dugo držati zaslon za izvođenje određenih radnji.
- Sat podržava pozive, brze poruke, lociranje, video pozive, alarme i druge funkcije.
-

Napomena: Kada upravljate satom putem aplikacije, sve radnje na satu moraju se prenijeti s mreže na sat. Zbog mrežnih uvjeta može doći do kašnjenja u prijenosu, a stvarno vrijeme primanja ovisi o mrežnim uvjetima.

Održavanje

- Ne izlažite sat visokoj vlažnosti, visokim ili niskim temperaturama dulje vrijeme.
- Ovaj proizvod može spriječiti prodor prašine u uvjetima poput dnevnog boravka, ureda, laboratorija, laganih industrijskih pogona, skladišta itd., no nije prikladan za posebno prašnja okruženja.
- Tvrtka zadržava pravo izmjene sadržaja ovog priručnika u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
- Neke funkcije mogu se razlikovati ovisno o verziji softvera, što je normalno.

Često postavljana pitanja

Zašto sat uvijek prikazuje izvanmrežni status?

Odgovor:

1. Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta, je li prikaz signala mreže u statusnoj traci normalan, ima li dugovanja i je li mobilni internet uključen.
2. Sat će se odspojiti kada su uvjeti mreže loši te će se ponovno povezati s poslužiteljem nakon nekoliko minuta.
3. Pomoću mobilnog telefona uredite SMS poruku "pw,123456,ts#" i pošaljite je na broj SIM kartice u satu. Možete obavijestiti prodavatelja o odgovoru koji je sat primio kako bi se potvrdilo jesu li parametri ispravni.

Mogu li drugi članovi obitelji upariti sat?

Odgovor: Da, najprije registrirajte račun, a zatim uparite sat. Maksimalno 10 računa može biti upareno sa satom. Pomoćni administrator mora kontaktirati glavnog administratora radi autorizacije.

Sat se ne može napuniti?

Odgovor:

1. Baterija je potpuno prazna – punite najmanje 30 minuta.
2. Zamijenite punjač i pokušajte ponovno puniti.
3. Očistite područje za punjenje od prljavštine, hrđe itd. USB priključak i glava punjača moraju biti u potpunom kontaktu kako bi punjenje bilo uspješno.

JAMSTVENI LIST

Kupac potvrđuje da je proizvod kupio u ispravnom stanju i da prihvaća uvjete jamstva. Jamstvo vrijedi isključivo ako je jamstveni list pravilno popunjen, ovjeren te potpisan od strane prodavatelja i kupca. Prilikom reklamacije, uz jamstvo se prilaže i dokaz o kupnji (originalni račun i sl.). Izjava davatelja jamstva

Jamstveni list izdaje se kupcu u skladu sa zakonskim propisima

Republike Hrvatske. Jamstveni rok za Blackview proizvod je 24 mjeseca i za pametne satove 12 mjeseci od datuma kupnje proizvoda, a jamstvom davatelj jamstva jamči da će u slučaju kvara prizvoda tijekom jamstvenog roka, isti dovesti u ispravno stanje. U slučaju potrebe za servisom u jamstvenom roku, kvar treba prijaviti ovlaštenom servisnom centru za Blackview proizvode.

UVJETI JAMSTVA

1. Jamstveni rok za proizvod je 24 mjeseca (12 mjeseci za slušalice i pametne satove) od dana kupnje proizvoda. Za dodatnu opremu (baterije, punjači, memorijske kartice, slušalice, tipkovnica itd.) jamstveni rok je 6 mjeseci od datuma kupnje proizvoda. 2. Kupcu se jamči funkcionalnost kupljenog proizvoda tijekom jamstvenog roka. U slučaju kvara, ovlašteni servisni centar obavezan je popraviti proizvod u zakonski propisanom roku od dana prijave kvara. Ako popravak nije moguć u naznačenom roku, proizvod će biti zamijenjen novim istim ili sličnim modelom. 3. Servisiranje proizvoda u jamstvenom roku mora biti obavljeno od strane ovlaštenog servisnog centra navedenog u ovom jamstvenom listu. Blackview neće snositi troškove popravka koji su obavljani od strane neovlaštenog servisnog centra, a kvarovi nastali nakon popravka od strane neovlaštene osobe, ugradnjom neoriginalnih rezervnih dijelova ili upotrebom neoriginalnog polovnog materijala, neće biti pokriveni ovim jamstvom. 4. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstva za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu. 5. Kupac gubi pravo na jamstvo ako je kvar nastao uslijed nepridržavanja uputstava ili ako je došlo do mehaničkog oštećenja zbog nepažnje kupca. 6. Prilikom reklamacije kupac je dužan ukloniti iz proizvoda SIM karticu, memorijsku karticu i šifru zaključavanja. 7. Kupac je dužan podatke iz telefona te osobne postavke sačuvati, odnosno pohraniti (imenik, melodije, slike, video zapise i sl.) jer servis ne preuzima obavezu čuvanja istih prilikom jamstvenog i izvanjamstvenog servisiranja.

8. Jamstvo neće važiti u sljedećim slučajevima: - U slučaju kršenja uvjeta iz točaka 3., 4., 5. - Ako serijski broj /IMEI na jamstvenom listu ne odgovara serijskom broju/IMEI na uređaju - Ukoliko uređaj nije korišten u namijenjenu svrhu, ukoliko nije podešen i održavan u skladu s uputstvima za upotrebu i održavanje uređaja - U slučaju popravka ili zamjene dijelova koji su predmet dotrajalosti uslijed normalnog korištenja (potrošni dijelovi) - U slučaju termičkih, mehaničkih oštećenja izazvanih udarom groma, požarom, nesretnim slučajevima, vibracijama i drugim sličnim uzrocima koji nisu pod kontrolom proizvođača - Ako je uređaj bio izložen djelovanju kiše, vlage kao i korišten u ekstremnim toplinskim i klimatskim uvjetima ili bio izložen naglim promjenama ovih uvjeta - Ako su oštećenja nastala utjecajem hrane ili zalijevanjem tekućinom - Ako je prilikom upotrebe mijenjan originalan softver ili su korišteni uređaji za povezivanje, dijelovi ili potrošni materijal koji nisu proizvod tvrtke Blackview niti su odobreni za korištenje od strane proizvođača uređaja - Ako je uređaj korišten izvan okvira naznačenih u uputstvu za upotrebu proizvoda, izvan parametara mreže, ili ako nije korišten unutar mreže i/ili pod opterećenjima različitim od onih preporučenih od strane proizvođača. - Ako je došlo do oštećenja baterije uslijed prepunjavanja iste - Ako je izvršena zamjena maske telefona sa svim odgovarajućim podacima odgovornost snosi prodavatelj. Prepravke na jamstvenom listu nisu dozvoljene. 10. Ukoliko državno zakonodavstvo ne predviđa drugačije, prava iz ovoga jamstva su isključiva i konačna prava kupca, a Blackview, njegova predstavništva i ovlašteni partneri neće biti odgovorni za bilo koji indirektni ili direktan gubitak ili štetu nanесenu Blackview proizvodima koji proizlaze iz nepoštovanja ovdje opisanih uvjeta jamstva.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Proizvod je sukladan zahtjevima Zakona o telekomunikacijama, odnosno primijenjenim normama. Izjava je dostupna na www.se-mar.hr

JAMSTVENI LIST

Sifra i naziv uređaja

Serijski broj

Broj računa, datum prodaje

Potpis i žig prodavatelja

UVOZNIK:

SE-MARK d.o.o.
Bjelovarska cesta 36a, 10360 Sesvete, Hrvatska
tel. 01/2009 060 fax. 01/2000 446
www.se-mark.hr

OVLAŠTENI BLACKVIEW SERVISNI CENTRI:

SE-MARK d.o.o.
SE-MARK d.o.o. Bjelovarska 36a, Sesvete, Hrvatska
Uz jamstveni list UVIJEK priložiti račun ili otpremnicu

Jamstveni rok: 24 mjeseca od dana kupnje uređaja,
osim za slušalice i pametne satove- 12 mjeseci